

Originele gebruiksaanwijzing – AREBOS Industriële stofzuiger 1800 W

AREBOS

Industriële stofzuiger 1800 W

AR-HE-IS18W



Volg alle veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding om veilig gebruik te garanderen.

CE

Bedankt voor uw vertrouwen in AREBOS.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	3
1.1 Uitleg van symbolen	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies	3
1.3 Speciale veiligheidsinstructies	3
2. Vergadering	4
3. Inbedrijfstelling	4
4. Probleemoplossing	4
5. Specificaties	5
6. Reiniging en onderhoud.....	5
7. Milieuvriendelijke verwijdering	6
7.1 Verwijdering en verpakking.....	6
7.2 Verwijdering van oude apparatuur	6
EU-conformiteitsverklaring.....	7

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt. Als u het product aan derden overlaat, moeten deze gebruiksaanwijzingen ook worden overhandigd. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. De tekeningen in deze handleiding komen mogelijk niet overeen met de fysieke objecten. Raadpleeg de fysieke objecten.

1. Veiligheid

1.1 Uitleg van symbolen



Een CE-markering kan worden gebruikt om te erkennen dat een product voldoet aan de wettelijke bepalingen van Europese wettelijke normen en daarom binnen de Europese Gemeenschap mag worden verhandeld.



Dit product mag **niet** bij het huishoudelijk afval worden weggegooid!



Dit product is getest en gecertificeerd door Intertek. Het symbool "GS" staat voor geteste veiligheid. Producten met dit keurmerk voldoen aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG).

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of accessoire dat door de fabrikant of een van zijn servicepartners wordt geleverd.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit als zij passende instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn gesteld van de gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag alleen door kinderen worden uitgevoerd als ze onder toezicht staan.
- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd.

1.3 Speciale veiligheidsinstructies

- Stofzuig geen scherpgerande, hete of gloeiende materialen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voor elke reiniging. Koppel het netsnoer los, niet het netsnoer, om het apparaat los te koppelen van de voeding.
- Plaats geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met de opening geblokkeerd. Vrij houden van stof, pluisjes, haar, etc.

- Gebruik de stofzuiger niet zonder stofcontainer of stoffilter.
- Stofzuig geen meel, cement, etc. om overbelasting te voorkomen.
- Het apparaat mag alleen worden gereinigd met een droge of vochtige doek; Het mag nooit worden ondergedompeld in water. Gebruik geen reinigungsoplossingen.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Vermijd dat het mondstuk of de borstel het oppervlak van het meubelstuk raakt.
- Draag het apparaat niet bij het netsnoer. Trek het netsnoer niet over scherpe randen.

2. Vergadering

- Steek de vier wielen in de wielbasis.
- Plaats de spons voorzichtig in de stofcontainer.
- Plaats het hepa-filter voorzichtig in de stofcontainer.
- Plaats het vlieszakfilter voorzichtig in de stofcontainer.
- Bevestig de stofcontainer aan de handstofzuiger. En draai de haak vast.
- Om de flexibele slang te gebruiken, steekt u het uiteinde van de slang in de zuigpoort. Zorg ervoor dat het in de positie is vergrendeld.
- Kies het gewenste accessoire (borstel of mondstuk) en bevestig het aan de zuigpoort.

3. Inbedrijfstelling

- Voordat u het apparaat start, moet u ervoor zorgen dat het hepa-filter op zijn plaats staat.
- Voordat u het apparaat start, moet u ervoor zorgen dat de slangaansluiting op zijn plaats is.
- Steek de binnenkant in om de blaasfunctie te starten.
- Wikkel het netsnoer af.
- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het toestel in.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Bevestig de gewenste accessoires aan de stofzuiger.

4. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke reden	Oplossing
Motor start niet	<ul style="list-style-type: none">- Netsnoer is niet bevestigd in het stopcontact- Het stopcontact is beschadigd.- Apparaat is niet ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none">- Steek hem stevig in het stopcontact.- Controleer het stopcontact.- Schakel het apparaat in.
De zuigkracht is zwakker	<ul style="list-style-type: none">- Apparaat verstopt.- Papieren filter moet worden vervangen.- De waterafvoerplug staat open.	<ul style="list-style-type: none">- Verwijder de verstopping.- Vervang het papieren filter.- Sluit de wateraftapplug.

5. Specificaties

Materiaal	Polypropyleen / Roestvrij staal
Lengte van het inlaatspruitstuk	3 meter
Kabellengte	4 meter
Zuiging	33 L/sec.
Volume	30 liter(s)
Zuiging	≥18 kPa
Filter	uitwisselbaar
Bescherming	Ip24
Afmetingen (cm)	36,3 x 36,3 x 62 cm (met wielen)
Gewicht	6,2 kg
Spanning	220-240 V, 50/60 Hz
Prestatie	1800 W
Klas	II

6. Reiniging en onderhoud

- Draai de waterdichte hoes en maak deze goed vast nadat het water op is.
- Open de stofcontainer.
- Verwijder het hepa-filter.
- Verwijder het non-woven zakfilter.
- Gooi het afval in een vuilnisbak.
- Was het stoffilter indien nodig met zuiverend water.
- Droog het stoffilter. Let op: Plaats het niet in de zon.
- Was het vlieszakfilter met zuiverend water.
- Droog het niet-geweven stoffen zakfilter. Let op: Plaats het niet in de zon.
- Monteer de stofzuiger opnieuw.

7. Milieuvriendelijke verwijdering

Waarschuwing: verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Laat kinderen nooit met verpakkingsmateriaal spelen.

7.1 Verwijdering en verpakking

- De verpakking van uw apparaat is gemaakt van materialen die nodig zijn om een effectieve bescherming tijdens het transport te garanderen. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Gooi de verpakking weg in een bak voor recyclebare materialen.

7.2 Verwijdering van oude apparatuur

- Oude apparaten moeten worden weggegooid in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften van lokale afvalverwijdering. Neem contact op met uw lokale administratie over het adres van het dichtstbijzijnde recyclingcentrum en lever uw apparaat daar af.



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op een oud elektrisch of elektronisch apparaat betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn beschikbaar in uw regio voor gratis retournering. U kunt de adressen verkrijgen van uw stad of lokale overheid. U kunt www.arebos.de meer te weten komen over andere retouropties die door ons zijn gemaakt op onze website.



De gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is bedoeld om hergebruik, recycling of andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen mogelijk te maken en de negatieve gevolgen van verwijdering voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Onze klantenservice nummer: Tel. +49 (0) 931 9080 3000

Fax: +49 (0) 931 4523 2799 / E-Mail: info@arebos.de

Kantooradres: Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impressum/>

EU-conformiteitsverklaring

Wij, de

Canbolat Vertriebs GmbH, Gneisenaustraße 10-11, 97074 Würzburg, Duitsland

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven hulpmiddelen voldoen aan de relevante essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van de EU-richtlijnen vanwege hun ontwerp en constructie, evenals in de ontwerpen die door ons in de handel worden gebracht.

Productnaam: AREBOS industriële stofzuiger 1800 W

Model nummer: AR-HE-IS18W

Item nummer: 4260627420117

Als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd, verliest deze conformiteitsverklaring zijn geldigheid.

Getest op:

EU-norm:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

NL 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

NL 55014-2:2015

NL IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

AfPS GS 2019: 01 PAK

Datum/handtekening fabrikant/locatie:

Würzburg 07.09.2023



Handtekening:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Representatief voor deze gebruiksaanwijzing/technische gegevens:

Dipl.-Inform. (Univ.) Korhan Canbolat, Algemeen Directeur

Kantooradres:

Canbolat Vertriebs GmbH

Gneisenaustraße 10-11

97074 Würzburg

Het retouradres is te vinden in de opdruk: <https://www.arebos.de/impresum/>

BTW-identificatienummer: DE 263752326

De rechtbank van inschrijving in het handelsregister is Würzburg, HRB 10082

AEEA-verord. nr. DE 61617071